



※ wivia は、株式会社内田洋行の日本における登録商標です。

※ その他の製品名、システム名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

本書では、wivia Button のファームウェアをバージョン 1.1.0.0 に更新する手順について、取扱説明書に記載していない情報を記述します。

■ ファームウェア更新手順について

お手元の wivia Button とネットワークの条件によっては、取扱説明書に記載の手順では Web 管理画面を開くことができない場合があります。以下をご参照ください。

□ すでに wivia Button を wivia 3・wivia 4 にペアリングしている場合

□ wivia Button は未ペアリングだが、DHCP サーバーのある有線 LAN に接続できる場合

wivia Button 取扱説明書の第 2 章を参照し、wivia Button 設定ソフトウェアから Web 管理画面を開き、root ユーザーでログインしてファームウェア更新を行ってください。

□ wivia Button が未ペアリングで、DHCP サーバーのある有線 LAN に接続できない場合

以下の手順に従ってファームウェア更新を行ってください。

1. 作業用 PC を 1 台用意し、デスクトップ等にファームウェアをダウンロードします。
2. wivia Button に AC アダプターを接続し、電源を入れます。
3. 作業用 PC と wivia Button を有線 LAN で接続します。
4. 作業用 PC の有線 LAN に固定 IP アドレスを設定します。(Windows 7 の場合は以下の手順)
 - (1) コントロールパネルから「ネットワークと共有センター¹」を開きます。
 - (2) 画面左側のパネルから「アダプターの設定の変更」を開きます。
 - (3) 「ローカルエリア接続²」をダブルクリックします。
 - (4) 画面中央のリストから「インターネットプロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」をダブルクリックします。
 - (5) 「次の IP アドレスを使う」を選択し、IP アドレス「192.168.100.9」、サブネットマスク「255.255.255.0」を入力し、OK を押します。

¹ 「ネットワークの状態とタスクの表示」と表示される場合もあります。

² 「イーサネット」と表示される場合もあります。

- (6) さらに OK を押します。
5. 作業用 PC の Web ブラウザで wivia Button の管理画面を開き、ファームウェアを更新します。
 - (1) Web ブラウザを起動し、アドレスバーに「http://192.168.100.11/」を入力します。
 - (2) ログインページが表示されたら、パスワード「root」を入力し、ログインします。
 - (3) 画面左側のメニューの「ファームウェア更新」をクリックします。
 - (4) 画面中央の参照ボタンをクリックし、あらかじめダウンロードしたファームウェアファイルを選択し、アップグレードボタンをクリックします。
6. 数十秒程度で wivia Button のファームウェアの更新処理が開始され、インジケータ LED が赤色・青色で交互に点滅します。処理が完了するまで数分程度待ちます。
7. インジケータ LED が赤色に点灯し、約 15 秒間隔で点滅するようになったら、更新処理が完了しています。一度 wivia Button からすべてのケーブルを取り外し、クイックマニュアルまたは取扱説明書に従って wivia 本体へのペアリング設定を行ってください。

なお、作業用 PC の有線 LAN の設定を元に戻すには、以下の手順を行ってください。

1. 上記の手順 4 の(1)～(4)を再度行います。
2. 「IP アドレスを自動的に取得する」「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、OK を押します。
3. さらに OK を押します。

以上