

故障かなと思ったとき（簡単なトラブル点検）

こんな表示が出たら

エラー時にはディスプレイに以下のエラーコードが表示されます。

エラーコード	原因	処置	参照ページ
U103021 ～U103025 U403021 ～U403025	白基準が異常である。	<ul style="list-style-type: none"> 白基準板にマグネットを貼り付けている場合は、外してください。 白基準板を清掃してください。 明るい場所で使用している場合は、本体の向きをかえるか、光を遮ってください。 	
U403011 U403012	スキャナーが正常に動作していない。	スキャナーが動くかを確認してください。	
 U314225	プリンターにインク切れが発生している。	プリンターの取扱説明書に従ってプリンターのインクカートリッジを交換してください。	—
 U314226	プリンターに記録紙がセットされていない。	プリンターの取扱説明書に従ってプリンターに記録紙をセットしてください。	—
 U314227	プリンターに紙ジャムが発生している。	プリンターの取扱説明書に従ってプリンターのジャムを解除してください。	—
U314228	プリンターが動作中である。	プリンターが待機状態になるまで待ったあと、複写を開始してください。	—
U414209	プリンターへの印刷中に USB ケーブルが抜かれた。	プリンターとの USB ケーブルを確実に接続し、必要枚数を再度複写してください。	
U314229 U314231	プリンターへの印刷中に通信異常が発生した。	プリンターの電源を入れ直してください。それでもエラーが表示される場合は、プリンターが壊れている可能性があります。	—
U314224	プリンターに異常が発生している。	プリンターの電源を入れ直してください。それでもエラーが表示される場合は、プリンターが壊れている可能性があります。	—
U314161	対応していないプリンターが接続されている。	推奨プリンターを接続してください。	
	プリンターではなくパソコンが接続されている。	推奨プリンターを接続してください。パソコンに読み取る場合には、出力先設定を [パソコン] に変更してください。	
 U307010	USB フラッシュメモリーの空き容量が不足している。	パソコンを使用して、空き容量を増やしてください。	—
 U306010	SD メモリーカードの空き容量が不足している。	パソコンを使用して、空き容量を増やしてください。	—
 U307035	ライトプロテクトされた USB フラッシュメモリーがセットされている。	ライトプロテクトを解除してください。	—
 U306035	ライトプロテクトされた SD メモリーカードがセットされている。	ライトプロテクトを解除してください。	—
 U407010	USB フラッシュメモリーへの読み取り中に容量不足が発生した。	パソコンを使用して、空き容量を増やし、再度読み取ってください。	—
 U406010	SD メモリーカードへの読み取り中に容量不足が発生した。	パソコンを使用して、空き容量を増やし、再度読み取ってください。	—
U307144	USB フラッシュメモリーへの書き込み異常が発生した。	パソコンを使用して USB フラッシュメモリーに正常に書込めるか確認してください。	—
U306144	SD メモリーカードへの書き込み異常が発生した。	パソコンを使用して SD メモリーカードに正常に書込めるか確認してください。	—
U407209	USB フラッシュメモリーへの読み取り中に USB フラッシュメモリーが取り出された。	USB フラッシュメモリーを挿入して、再度読み取ってください。	—

故障かなと思ったとき（簡単なトラブル点検）

エラーコード	原因	処置	参照ページ
U406209	SD メモリーカードへの読み取り中に SD メモリーカードが取り出された。	SD メモリーカードを挿入して、再度読み取ってください。	—
U307014 U307160 U407035	USB フラッシュメモリー内の以下の保存フォルダーが読み取り専用設定されている。 MC 1800CII : "MC1800C" MC 1300CII : "MC1300C" MC 1800II : "MC1800" MC 1300II : "MC1300"	保存フォルダーを書き込み可能に設定してください。	
U306014 U306160 U406035	SD メモリーカード内の以下の保存フォルダーが読み取り専用設定されている。 MC 1800CII : "MC1800C" MC 1300CII : "MC1300C" MC 1800II : "MC1800" MC 1300II : "MC1300"	保存フォルダーを書き込み可能に設定してください。	
U307001 U307002 U307161	使用できない USB フラッシュメモリーがセットされている。	セキュリティ機能などの特殊な機能を持った USB フラッシュメモリーは使用できません。	—
U307037	対応していない FAT16 形式でフォーマットされた USB フラッシュメモリーがセットされている。	パソコンを使用して FAT32 形式でフォーマットを行ってください。フォーマットを行うと USB フラッシュメモリーのデータはすべて削除されます。必ずデータをバックアップしてからフォーマットを行うようにしてください。	—
U306001 U306002	SDHC メモリーカードがセットされている。	SDHC メモリーカードには対応していません。SD メモリーカードをご使用ください。	—
	使用できない SD メモリーカードがセットされている。	SD メモリーカードが認識されない場合は、パソコンの標準フォーマットソフトウェアでフォーマットされている可能性があります。書撮りくんを使用する際は、必ず専用のソフトウェアで SD メモリーカード規格に準拠するようにフォーマットを行ってください。フォーマットを行うと SD メモリーカードのデータはすべて削除されます。必ずデータをバックアップしてからフォーマットを行うようにしてください。フォーマットするための専用のソフトウェアは、以下のホームページよりダウンロードすることができます。 http://panasonic.jp/support/sd_w/download/sd_formatter.html	—
U413209	パソコンへの読み取り中に USB ケーブルが抜かれた。	パソコンとの USB ケーブルを確実に接続し、再度読み取ってください。	—
U413010	読み取り中に本機の内部メモリー不足が発生した。	ホワイトボードに書かれた文字や貼り付けたチャートを減らして、再度読み取ってください。	—
U407208 U406208	ファイル名の通番が最大（99）に達した。	USB フラッシュメモリーまたは SD メモリーカードの以下のフォルダー内の画像ファイルを他の場所に移動してください。 MC 1800CII : "MC1800C" MC 1300CII : "MC1300C" MC 1800II : "MC1800" MC 1300II : "MC1300"	